



ID du produit : WiConvert
Catégorie : Accessoires

WiConvert Adaptateur d'interface Modbus RTU (RS-485/RS-232) vers SDI-12 et vice versa, configurable par FIRMWARE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CPU	Microcontrôleur 32 bits à 8 MHz doté de 32 Ko de RAM et de 256 Ko de mémoire Flash.
Mémoire	EEPROM de 32 Ko pour le stockage de la configuration
Minuterie de surveillance (WDT)	Surveillance interne activée.
Ports	1 x port SDI-12, 1 x port RS-485/RS-232
Configuration	Utilisation des commandes SDI-12, des registres Modbus ou de l'application de configuration Web.

Nécessite un adaptateur USB-SDI-12/USB-RS485 pour la configuration en fonction du modèle sélectionné.

CIRCUIT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation électrique	12V
Consommation optimale	50 mA (actif), 30 μ A (veille)

CARACTÉRISTIQUES

Adaptateur d'interface Modbus RTU (RS-485) RS-232 et interface SDI-12	Adaptateur d'interface Modbus RTU (RS-485/RS-232) vers SDI-12, capable de gérer jusqu'à 90 valeurs Modbus par adresse SDI-12, avec un maximum de 16 adresses prises en charge.
Adaptateur d'interface SDI-12 à Modbus RTU (RS-485/RS-232)	Adaptateur d'interface SDI-12 vers Modbus RTU (RS-485/RS-232) capable de gérer jusqu'à 16 adresses SDI-12, avec 90 valeurs par adresse réparties sur 180 registres Modbus, totalisant 2880 registres Modbus.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES		CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES	
Température opérationnelle	-20 à 80°C	Dimensions	65x50x35 mm (L/H/P)
Humidité	5 % ~ 95 % (sans condensation)	Matériau de l'emballage	Polycarbonate
INFORMATIONS DE COMMANDE		Type de montage	Superficiel
Quantité minimale de commande	1	Degré de protection	IP67
Référence de commande	WiConvert	CERTIFICATS ET DÉCLARATIONS	
		Règles	EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
		 RoHS compliant Produit conforme à la directive RoHS (2011/65/UE).	